



**PRODUKTDATABLAD | SC88.20 PRO4**  
 TERMINAL DI2 W300 10A 230V 50/60HZ 72MM IP20



**BESKRIVELSE**

Velegnet til belysning af private og offentlige områder, gade- og butiksbelysning, styring af ventilation, motorer, pumper, installationer, simulering af tilstedeværelse osv. Programmerbar på pc eller smartphone via Bluetooth (gratis app iOS, Android og Windows).



## SPECIFIKATIONER

|                                                      |                                 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Mærke:</b>                                        | Hugo muller                     |
| <b>Produkttype:</b>                                  | Terminal WDi1-4 AC230 (300) 4TE |
| <b>Monteringsmetode:</b>                             | DIN-skinne                      |
| <b>Antal kanaler:</b>                                | 2                               |
| <b>Forsyningsspænding:</b>                           | 230 V                           |
| <b>Type strømforsyningsspænding:</b>                 | AC                              |
| <b>Forsyningsspænding frekvens:</b>                  | 50 - 60 Hz                      |
| <b>Selvstændighed i år:</b>                          | 10                              |
| <b>Gangnøjagtighed pr. dag:</b>                      | 0.05 s                          |
| <b>Tekstvejledning i displayet:</b>                  | Ja                              |
| <b>60 minutters program:</b>                         | Ja                              |
| <b>24-timers program:</b>                            | Ja                              |
| <b>Ugentligt program:</b>                            | Ja                              |
| <b>Årligt program:</b>                               | Nej                             |
| <b>Ferieprogram:</b>                                 | Ja                              |
| <b>Impulsprogram:</b>                                | Ja                              |
| <b>Cykelprogram:</b>                                 | Ja                              |
| <b>Astro-program:</b>                                | Nej                             |
| <b>Program for tilfældigheder:</b>                   | Ja                              |
| <b>Driftstimetæller:</b>                             | Ja                              |
| <b>Net-synkronisering:</b>                           | Nej                             |
| <b>Kvarts-kontrolleret:</b>                          | Ja                              |
| <b>Radiostyret:</b>                                  | Ja                              |
| <b>Radiostyret (DCF77):</b>                          | Nej                             |
| <b>GPS:</b>                                          | Nej                             |
| <b>Korteste skiftetid kanal 1:</b>                   | 1 min                           |
| <b>Korteste skiftetid kanal 2:</b>                   | 1 min                           |
| <b>Antal hukommelsespladser:</b>                     | 300                             |
| <b>Automatisk skift mellem sommer- og vintertid:</b> | Ja                              |
| <b>Manuel:</b>                                       | Ja                              |



|                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| <b>Indgang til ekstern trykkontakt:</b>    | Ja      |
| <b>Forudindstillet skift:</b>              | Nej     |
| <b>Nominel koblingsstrøm ved 250V AC :</b> | 10 A    |
| <b>Potentialfri skiftekontakt:</b>         | Ja      |
| <b>Beskyttelsesgrad (IP):</b>              | IP20    |
| <b>Bredde i modulenheder:</b>              | 4       |
| <b>Bredde:</b>                             | 71.5 mm |
| <b>Højde:</b>                              | 90 mm   |
| <b>Dybde:</b>                              | 63 mm   |

## DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

Datablad

Manuel