



PRODUCT DATASHEET | EA36.22PRO4

MINI UNIVERSELE CONTROLLER W100 BLUETOOTH 230V 50/60HZ 44MM IP20



OMSCHRIJVING

Inbouw schakelaar met astro functie. Met behulp van mi.puck producten kun je eenvoudig talrijke toepassingen in je huis bedienen, regelen en automatiseren via de gratis mi.puck app, met behulp van een mobiele telefoon of tablet. De mi.puck app is beschikbaar voor Apple en Android toestellen.

De inbouw mi.puck schakelaars en mi.puck dimmers zijn kleine inbouwapparaten die eenvoudig in inbouwdozen achter bestaande schakelaars kunnen worden geïnstalleerd. Hiermee kun je jouw toepassingen zoals gebruikelijk handmatig blijven bedienen via schakelaars, maar ook aanvullend bedienen of programmeren via de app.



SPECIFICATIES

Merk:	Hugo muller
Product type:	mi.puck
Montagewijze:	Overig
Aantal kanalen:	2
Voedingsspanning:	230 V
Spanningstype voedingsspanning:	AC
Frequentie voedingsspanning:	50 - 60 Hz
Autonomie in jaren:	10
Gangnauwkeurigheid per dag:	0.5 s
Tekstbegeleiding in het display:	Nee
Externe programmering:	Ja
Incl. geheugenkaart:	Ja
60-minuten programma:	Ja
24-uurs programma:	Ja
Weekprogramma:	Ja
Jaarprogramma:	Ja
Vakantieprogramma:	Ja
Impulsprogramma:	Nee
Cyclusprogramma:	Ja
Astroprogramma:	Ja
Toevalsprogramma:	Ja
Bedrijfsurenmeter:	Nee
Kwartsgestuurd:	Ja
Radiogestuurd:	Nee
Radiogestuurd (DCF77):	Nee
GPS:	Nee
Kortste schakeltijd kanaal 1:	1 min
Kortste schakeltijd kanaal 2:	1 min
Aantal geheugenplaatsen:	100



Automatische omschakeling zomer/wintertijd:	Ja
Handbediening:	Nee
Externe drukcontact ingang:	Nee
Voorkeuze schakeling:	Nee
Potentiaalvrij schakelcontact:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Breedte:	44 mm
Hoogte:	41.5 mm
Diepte:	20 mm

BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

Handleiding