



PRODUKTDATABLAD | EA36.22PRO4

MINI UNIVERSAL CONTROLLER W100 BLUETOOTH 230V 50/60HZ 44MM IP20



BESKRIVELSE

Indbygningskontakt med astrofunktion. Med mi.puck-produkter kan du nemt styre, regulere og automatisere adskillige applikationer i dit hjem via den gratis mi.puck-app på en mobiltelefon eller tablet. mi.puck-appen er tilgængelig til Apple- og Android-enheder.

De indbyggede mi.puck-afbrydere og mi.puck-dæmpere er små indbyggede enheder, der nemt kan installeres i indbyggede kasser bag eksisterende afbrydere. Med disse kan du fortsætte med at styre dine applikationer manuelt via kontakter som normalt, men også styre eller programmere dem via appen.



SPECIFIKATIONER

Mærke:	Hugo muller
Produkttype:	mi.puck
Monteringsmetode:	Andet
Antal kanaler:	2
Forsyningsspænding:	230 V
Type strømforsyningsspænding:	AC
Forsyningsspænding frekvens:	50 - 60 Hz
Selvstændighed i år:	10
Gangnøjagtighed pr. dag:	0.5 s
Tekstvejledning i displayet:	Nej
Ekstern programmering:	Ja
Inkl. hukommelseskort :	Ja
60 minutters program:	Ja
24-timers program:	Ja
Ugentligt program:	Ja
Årligt program:	Ja
Ferieprogram:	Ja
Impulsprogram:	Nej
Cykelprogram:	Ja
Astro-program:	Ja
Program for tilfældigheder:	Ja
Driftstimetæller:	Nej
Kvarts-kontrolleret:	Ja
Radiostyret:	Nej
Radiostyret (DCF77):	Nej
GPS:	Nej
Korteste skiftetid kanal 1:	1 min
Korteste skiftetid kanal 2:	1 min
Antal hukommelsespladser:	100
Automatisk skift mellem sommer- og vintertid:	Ja



Manuel:	Nej
Indgang til ekstern trykkontakt:	Nej
Forudindstillet skift:	Nej
Potentialfri skiftekontakt:	Ja
Beskyttelsesgrad (IP):	IP20
Bredde:	44 mm
Højde:	41.5 mm
Dybde:	20 mm

DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

Manuel