





PRODUCT DATASHEET | IL-DCISET+
NOODVERLICHTINGSMODULE MET INVERTER EN BATTERIJ 3.000MAH





OMSCHRIJVING

Met auto-test inverter en batterij backup. Eenvoudige plug & play installatie. Output: 2.5 Watt, 20-60Vdc. Deze module is reeds voorzien van lithium batterij (3.000mAH) voor een minimale batterij backup van 3 uur. De module wordt standaard uitgevoerd met aansluitsnoeren en benodigde DC-kabels; hiermee is deze module plug & play. Uiteraard kan dit aansluitsnoer ook verwijderd worden, zodat de module direct bedraad kan worden. Geleverd inclusief 2 extra male/female DC adapter snoeren, zodat vrijwel ieder armatuur passend is. Deze module kan op drie manieren worden aangesloten: aan/uit schakelbaar, always ON en always OFF. Met led indicatielamp inclusief testknop functie. Voor meer informatie, raadpleeg de handleiding. De garantie voor de noodbatterij is 2 jaar. De technische levensduur is 4 jaar, bij normaal gebruik bij temperaturen tussen 0° – 55° C. Een jaarlijkse duurttest wordt geadviseerd, na 4 jaar dient de batterij preventief vervangen te worden.



SPECIFICATIES

Merk:	Interlight
Product type:	Module
Lamptype:	Overig
Vermogen:	2.5 W
Bewakingsinrichting:	Overig
Type schakeling:	Continuschakeling/noodschakeling
Nom. spanning:	220 - 240 V
Met afstandsschakelaaraansluiting:	Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140:	II
Nom. bedrijfsduur:	3 - 4 h



ACCESSOIRES

Artikel

Omschrijving

IL-DCIBAT

Batterij 3.000mAh LiFePO4 voor IL-DCISET+

BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

Certificaten

Handleiding