




PRODUCT DATASHEET | IL-SOLFLO

SOLAR LED SCHIJNWERPER 10W IP65 INCL. BATTERIJ EN SENSOR





OMSCHRIJVING

Deze lamp op zonne-energie is een milieuvriendelijke en praktische oplossing voor buitenverlichting. Om optimaal gebruik te maken van de lamp, installeer je hem op een plek waar hij overdag voldoende zonlicht kan opvangen. Zorg ervoor dat er geen schaduw van bomen, muren of andere obstakels op het zonnepaneel valt, zodat de lamp zijn batterij effectief kan opladen. De ingebouwde Li-ion batterij is om veiligheidsredenen tijdens het transport slechts gedeeltelijk opgeladen. Voor het eerste gebruik is het daarom essentieel om de batterij volledig op te laden door de lamp 5-6 uur bloot te stellen aan direct zonlicht. Dit zorgt ervoor dat de lamp goed functioneert en een lange levensduur behoudt. Houd er rekening mee dat de verlichtingstijd kan variëren afhankelijk van de hoeveelheid zonlicht die de lamp overdag ontvangt, evenals andere weersomstandigheden zoals bewolking of regen. Onder ideale omstandigheden biedt de lamp na een volledige lading tot wel 12 uur verlichting. Als de batterij leeg is, zal de lamp niet meer werken totdat deze opnieuw volledig is opgeladen door middel van zonlicht. Een belangrijke tip: richt het licht van de lamp niet op het zonnepaneel. Dit kan namelijk interfereren met het opladen en ervoor zorgen dat het licht begint te flinkeren. Zorg ervoor dat de lamp in de juiste richting is geplaatst om optimaal te presteren. Let op dat de batterij van deze lamp niet vervangen kan worden. Om de levensduur van de lamp te verlengen, zorg je ervoor dat het zonnepaneel schoon blijft en regelmatig wordt gecontroleerd op vuil of stof dat de efficiëntie kan verminderen. - Oplaadtijd: 5-6 uur direct zonlicht. - Verlichtingstijd: Tot 12 uur, afhankelijk van zonlicht en weersomstandigheden. Met deze eenvoudige instructies kun je optimaal genieten van een betrouwbare en duurzame lichtbron voor jouw buitenruimte!



SPECIFICATIES

Merk:	Interlight
Product type:	Floodlight
Geschikt voor opbouwmontage:	Ja
Geschikt voor inbouwmontage:	Nee
Geschikt voor wandmontage:	Ja
Geschikt voor pendelophanging:	Nee
Geschikt voor plafondmontage:	Nee
Geschikt voor truss montage:	Nee
Geschikt voor voetstuk- /vloermontage:	Ja
Geschikt voor stroomrailmontage:	Nee
Geschikt voor klemmontage:	Nee
Geschikt voor laagspannings- kabelsysteem:	Nee
Verstelbaarheid:	Zwenkbaar
Bewegingssensor/aanwezigheids detector technologie:	Overig
Met lichtsensor:	Ja
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1
Lamphouder:	Overig
Materiaal behuizing:	Kunststof
Kleur behuizing:	Zwart
Materiaal afdekking:	Kunststof opaal
Nom. spanning:	3.7 V

BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

Handleiding